

## MONITOR PORTATILE DUAL **MISURA 15,6"**

MANUALE UTENTE IN ITALIANO



Modello: P24156LYS01























Thin stylish design

Lightweight materials

Automatic picture rotation

Super TFT display

Viewing Angle

16,7 Million colors



Copyright <sup>©</sup> 2024 MISURA Store s. anno O. Tutti i diritti riservati.

Nessuna parte di questo manuale, compresi i prodotti e il software descritti contenuti in questo manuale possono essere riprodotti, trasmessi, trascritti, archiviati in un sistema di archiviazione dati o tradotto in qualsiasi lingua in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, ad eccezione della documentazione depositata dall'acquirente a scopo di backup senza il consenso scritto di MISURA Store s. anno O. ("MISURA").

La garanzia di un prodotto o di un servizio è nulla se: (1) il prodotto viene riparato, modificato o alterato senza il consenso scritto di MISURA, o (2) il numero di serie del prodotto è illeggibile o mancante.

I dati tecnici e le informazioni contenute in questo manuale sono forniti a solo titolo informativo, sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento senza preavviso e non costituiscono impegno da parte di MISURA.

MISURA non è responsabile per eventuali errori o imprecisioni che potrebbero apparire in questo manuale, inclusi i prodotti e il software descritti in questo manuale.

### PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

Si prega di leggere attentamente le istruzioni contenute in questo manuale prima di utilizzare il prodotto e di conservarlo.



### INFORMAZIONI INTRODUTTIVE

4	USB-C	Đ	HDMI	$\mathbf{\cap}$	Cuffie
4	Tasto di scelta rapida della modalità		Pulsante su 🔺	▼	Pulsante Giù 🔻
Ċ	Tasto accensione/spegnimento/menu				

USB-C	Supporta l'alimentazione tramite tecnologia PD e collegamento di dispositivi con USB-C, inclusa uscita video e audio.
HDMI	Supporto per la connessione di dispositivi HDMI
Cuffie	Porta di espansione per cuffie/audio
Tasto di scelta rapida della modalità	Regola la modalità di impostazione della scorciatoia
Tasto di controllo 🔺	Regola la luminosità
Tasto di controllo 🔻	Regola il volume
Pulsante accensione/ spegnimento/menu	Regolare l'interruttore/menu OSD

**Nota:** Scegliere il connettore per la connessione in base al layout attuale del laptop.

### SPECIFICHE DI CONNESSIONE

### 1. Connessione USB-C

Collega un'estremità del cavo USB-C alla porta USB-C sul monitor e l'altra estremità a un dispositivo di uscita video (come un laptop o un computer) con una porta USB-C completa.

### 2. Connessione HDMI

Collega un'estremità del cavo HDMI alla porta HDMI del monitor e l'altra estremità a un dispositivo di uscita video (come un laptop o un computer) dotato di porta HDMI. Allo stesso tempo, collega il monitor all'alimentazione utilizzando il cavo USB-C. L'alimentazione può avvenire sia da rete elettrica tramite apposito adattatore di rete (compreso nella confezione). I monitor possono anche essere alimentati da un laptop.

# Modalità schermo condiviso di grandi dimensioni

(Connessione attiva, Computer: interni attivi)



**Modalità avanzata** (Connessione disattivata, Computer: interni attivi)



### Modalità duplicata

(Connessione disattivata, Computer: Duplicazione attiva)



### Nota 1:

La connessione HDMI non supporta la modalità estesa menzionata (tre schermi visualizzano immagini diverse).

### Nota 2:

Per connettere macOS aprire il menu OSD del monitor e vai su "Altre impostazioni" e abilita "Estensione Mac".

### ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DEL DRIVER

Solo i sistemi macOS richiedono l'installazione manuale del driver. In modalità clonazione del segnale USB-C, apri il menu OSD del monitor, vai su "Altre impostazioni" e attiva "Estensione Mac". Sul lato del computer verrà visualizzata una finestra pop-up denominato "USB DISPLAY" come disco rimovibile. Aprire il disco e fare clic sul pacchetto di installazione del driver per installarlo. I passaggi dettagliati sono i seguenti:

#### Pacchetto di installazione per macOS:

- **1.** Fare clic sul pacchetto di installazione "UsbDisplay\_macos\_vx.X.X.Xx.dmg" (Come mostrato nell'immagine qui sotto).
- 2. Fare clic su "Continua" (passaggio 2 come mostrato).
- 3. Fare clic su "Continua" (passaggio 3 come mostrato).
- **4.** Inserisci la password del tuo computer e fai clic su "Installa software". Se la password non esiste, fare clic direttamente su "Installa software" (passaggio 4 come mostrato).
- **5.** Attendi il completamento dell'installazione e fai clic su "Riavvia" (passaggio 5 come mostrato).

#### NOTA:

• Toto je první instalační proces. Pokud byl ovladač Us XXX nebo MXXXx již nainstalován, odinstalujte stávající ovladač před přeinstalací nové verze.

000	📕 build			Installing InnoView
Leavier_Joins			<ul> <li>Introduce</li> <li>Destination file</li> </ul>	Welcome to the "InnoView" Installer This is an installer for VS USE external monitors Note: The second the display works properly, please do not modify the default installation location
F	are un passo 1		<ul> <li>Installation type</li> <li>Install</li> <li>Summary</li> </ul>	
	Installing InnoView			
	Standard installation will be performed with "OS11-2-3 (125G)" on			Back Continue
Destination file     Installation type     Install     Summary	The will lake up PME of space or sync computer Costs - hand "reprint and and installation of this software and day 02(1) > 3 (2007)"		F	are un passo 2
		r	<u> </u>	Installing Innoview
	Back Continue			Successfulinstallation
Fa	re un passo 3	]	<ul> <li>Introduce</li> <li>Destination file</li> <li>Installation type</li> </ul>	Successful installation
"Installer" is Enter the password to Username: [InnoView Password: [XXXXXX	trying to install new software		<ul> <li>Install</li> <li>Summary</li> </ul>	software installed Click*Rester*Vo start installing the software Back Restart
Fare un passo 4		L	F	are un passo 5

#### NOTA:

• È necessario concedere le autorizzazioni per macOS 10.15 e versioni successive per registrare lo schermo per garantire la corretta funzionalità di visualizzazione.

# Passaggi per impostare l'autorizzazione alla registrazione dello schermo su macOS:

- Al termine dell'installazione e del riavvio del computer, verrà visualizzata una finestra di richiesta (passaggio 6 come mostrato). Fai clic su "Apri Preferenze di Sistema" (se la finestra di richiesta non viene visualizzata, apri Preferenze di Sistema dal menu Apple sul tuo Mac).
- Selezionare "Sicurezza e privacy" (passaggio 7 come mostrato).
- Selezionare la scheda "Privacy", inserire la password del computer come richiesto e consentire le modifiche (passaggio 8 come mostrato).
- Fare clic per selezionare "MacUsbDisplay" (passaggio 9 come mostrato).
- Fare nuovamente clic sul lucchetto per salvare le modifiche.
- Fare clic su "Esci". Se il monitor non funziona correttamente, riavviare computer.





Fare un passo

Fare un passo 7



Fare un passo 8

### DESCRIZIONE DEL MENÙ



Premere il pulsante On/Off/Menu per aprire il menu OSD. (Se durante Se non si esegue alcuna operazione per 8 secondi, il menu OSD uscirà automaticamente. Tasto "▲/▼" per regolare il menu su e giù, nello stato stabile dell'interfaccia del menu OSD, premere brevemente il "pulsante di commutazione/tasto menu" per accedere al livello di menu successivo. Quando viene visualizzato il menu OSD, premere "▲/▼" per tornare al menu OSD precedente o uscire dal menu OSD.

### MENÙ CONTRASTO LUMINOSITÀ

Menu		
-🔆 Picture	Brightness	▶ 100
🔒 ColorSettins	Contrast	▶ 50
	Mode	standard

Luminosità: Regola il livello di luminosità dello schermo, regola l'intervallo 0–100 Contrasto: Regola il livello di contrasto dello schermo. L'intervallo di impostazione è 0–100

Modalità: cambia la modalità di visualizzazione del monitor

### MENÙ IMPOSTAZIONI COLORE

Menu		
- Picture	ColorTemp	► warm
🔒 ColorSettins	BlueLight	▶ 0
📢 AudioSettins		
🗮 OtherSettins		
- InputSorce		

**Temperatura colore:** Regola la modalità di temperatura colore visualizzata sullo schermo

**Luce blu:** Regola la modalità luce blu bassa dello schermo del display, l'intervallo di impostazione è 0–100

### MENÙ IMPOSTAZIONI AUDIO

Menu			
-🔆 Picture	Mute	► Off	
🔒 ColorSettins	Volume	▶ 100	
🗹 AudioSettins			
🚟 OtherSettins			
- InputSorce			

Muto: Attiva o disattiva il volume

Volume: Imposta il volume dell'audio, l'intervallo di impostazione è 0–100

### MENÙ ALTRE IMPOSTAZIONI

Menu			
-🔆 Picture	Language	English	
ᡖ ColorSettins	Reset	▶	
🖒 AudioSettins	Fill	► Off	
🗮 OtherSettins	MAC extend	► ON	
- (InputSorce			

Lingua: Seleziona la modalità lingua.

Reset: Ripristina le impostazioni di fabbrica.

Fill: la modalità schermo condiviso può essere attivata o disattivata.

Estensione MAC: Può cambiare la modalità di estensione per il sistema Apple.

### OFFERTA SORGENTI DEL SEGNALE

Menu		
-🔆 Picture	ТуреС1	
🔒 ColorSettins	ТуреС2	
🗹 AudioSettins	√ HDMI	
🗮 OtherSettins		
- InputSorce		

**USB-C (1):** Indica l'ingresso della sorgente del segnale USB-C. **USB-C (2):** Indica l'ingresso della sorgente del segnale USB-C. **HDMI:** Ingresso della sorgente del segnale HDMI.

### PARAMETRI FONDAMENTALI

Dimensioni dello schermo	15.6" ×2
Distinzione	1920 × 1080
Luminosità	250 cd/m² (Typ)
Punto di vista	170° Ampio angolo di visione
Toccare lo schermo	NO
Frequenza di aggiornamento	60 HZ
Possibilità di montaggio a parete	SÌ
Fonte di energia	DC: 5V 3A 9V 3A 12V 2.5A 15V 2A 20V 1.5A
Gamma di colori	72% NTSC, 99% sRGB
Tempo di risposta *	20ms
Visualizza il colore	16.7 Un milione di colori (8-bit)
Contrasto statico	1000:1
Altoparlante	4Ω 2W ×2
Capovolgimento dello schermo secondario	0–315°
Porti	HDMI ×1, USB-C ×2 completamente attrezzato, cuffia ×1
Dimensioni del prodotto	355.7 × 217.3 × 24.4 mm
Peso del prodotto	1550 g

### **RISOLUZIONE DEI PROBLEMI (DOMANDE FREQUENTI)**

#### 1. Come posso regolare le posizioni di più schermi?

In Windows, vai su Impostazioni > Sistema > Schermo. Fai clic su "Identifica" per vedere quale schermata è quale e trascina e rilascia per disporli secondo necessità. Applicare le modifiche. Su un Mac, vai al menu Apple > Preferenze di Sistema > Display. Trascina e rilascia per organizzare gli schermi nella scheda "Disposizione".

#### 2. Cosa succede se le proporzioni verticali degli schermi sono diverse?

In Windows, vai su Impostazioni > Sistema > Display > identifica lo schermo, quindi seleziona lo schermo che desideri regolare, fai clic su Scala e layout > Scala e seleziona la scala desiderata. Su un Mac, apri il menu Apple e vai su Preferenze di Sistema (Impostazioni di Sistema) > Display, seleziona lo schermo che desideri regolare e scegli la scala che desideri.

#### 3. Come gestire le direzioni verticali incoerenti dello schermo?

In Windows, in Impostazioni > Sistema > Display, seleziona "Modalità Estendi", Identifica schermo, regola la direzione del display in "Scala e layout" (Orizzontale / Ritratto / Capovolgimento orizzontale / Capovolgimento verticale).

Su un Mac, nel menu Apple > Preferenze di Sistema > Display, seleziona Schermo e scegli un angolo di rotazione (Standard/90°/180°/270°).

#### 4. Lo schermo supporta la rotazione automatica?

Nella modalità schermo collegato, lo schermo superiore non supporta la rotazione automatica di 180°. In modalità clone/avanzata sì, ma con rotazione o 90°/270° richiede le impostazioni del computer.

### 5. Perché sullo schermo inferiore viene visualizzato "In attesa"?

Su Windows, se l'estensione MAC è abilitata in Impostazioni OSD aggiuntive in modalità estesa, disabilitala. Se l'estensione MAC è abilitata sul Mac senza il driver in modalità clone installato, installare il driver correttamente.

#### 6. Come disinstallare il driver su Mac senza pacchetto di installazione?

Passaggio 1. Apri "Finder"

Passo 2. Vai alla cartella "usr/local/bin/" e trova un programma chiamato "usbdisplay uninstall" (o con "uninstall" nel nome), eseguilo.

Passaggio 3. Inserisci la password, attendi il completamento della disinstallazione, quindi riavvia il computer.

### INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

- Per ridurre il rischio di incendio o scosse elettriche, non esporre questo monitor USB-C portatile a pioggia o umidità.
- Prima di utilizzare questo monitor portatile USB-C, assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente.
- Evitare ambienti estremamente polverosi, sbalzi di temperatura e umidità. Non posizionare il monitor portatile USB-C in luoghi in cui esiste il rischio di umidità o schizzi.
- Non permettere che oggetti o liquidi entrino nei fori/ritagli sul coperchio del monitor.
- In caso di problemi tecnici con il monitor USB-C portatile, contattare un tecnico dell'assistenza qualificato o un rivenditore.
- Non gettare questo prodotto nel fuoco
- Sono presenti numerosi fori stretti per la ventilazione nella parte superiore e inferiore del coperchio posteriore. Per garantire il funzionamento continuo del monitor senza surriscaldarsi, questi fori di dissipazione del calore non devono essere bloccati o coperti. Pertanto, il monitor non deve essere posizionato su un letto, un divano, una coperta o una superficie simile, né deve essere posizionato vicino a un radiatore o a una fonte di calore, a meno che non sia prevista la ventilazione, non deve essere collocato in una libreria o in una scatola.
- Tenere il monitor lontano da oggetti appuntiti.
- Non posizionare il monitor su superfici instabili. Se il monitor cade, può ferire l'utente e potenzialmente causare danni al dispositivo. Seguire le raccomandazioni del produttore o del fornitore del monitor quando lo si posiziona in un'auto o su una sedia. Se il monitor è montato a parete o su uno scaffale, l'installazione deve essere approvata dal produttore e devono essere seguite le pratiche consigliate.
- L'intervallo della tensione di alimentazione per il funzionamento del display è indicato sull'etichetta posta sul coperchio posteriore. Se non si riesce a verificare la tensione fornita, è possibile contattare il rivenditore o l'azienda elettrica locale.
- Se non si utilizza il monitor per un lungo periodo, spegnerlo. Ciò può prevenire danni causati dalla corrente elettrica e dalla tensione di alimentazione anomala durante un temporale.

- Non sovraccaricare la presa poiché ciò potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
- Non inserire oggetti estranei nel dispositivo poiché potrebbero causare un cortocircuito e causare incendi o scosse elettriche.
- Non aprire il coperchio posteriore per evitare alta tensione o altri pericoli. Se si verifica un malfunzionamento, contattare direttamente il personale del servizio post-vendita.
- Collegare il monitor alla presa elettrica adatta più vicina.
- L'idoneità all'altitudine e ai climi tropicali del modello di adattatore è determinata dall'adattatore di cui è dotato.
- La targhetta posteriore è contrassegnata da un'etichetta di avvertenza che indica che il prodotto è adatto solo per un uso sicuro in climi non tropicali.

Dichiarazione di conformità secondo la Direttiva EMC 2014/30/CE sull'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alla compatibilità elettromagnetica

#### Produttore/Importatore:

MISURA Store s.r.o. K Poště 429/2 252 67 Tuchoměřice

#### Responsabile della compilazione della documentazione tecnica:

Ing. Jiří Mihel – direttore esecutivo dell'azienda

#### Descrizione e designazione della macchina:

Nome: doppio monitor portatile da 15,6" Modello: P24156LYS01

Il dispositivo sopra descritto è stato testato in conformità con gli standard sopra indicati ed è risultato conforme alla direttiva EMC 2014/30/CE. Le osservazioni e i risultati delle prove riportati nel presente certificato sono rilevanti solo per il campione di prova.

#### Il prodotto è conforme alle seguenti normative della Comunità Europea:

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio EN 55032:2015 - Compatibilità elettromagnetica dei dispositivi multimediali – Requisiti sulle emissioni.

Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio EN 55035:2017

- Compatibilità elettromagnetica dei dispositivi multimediali – Requisiti per la durabilità.





#### Grazie per il tuo acquisto Se necessario contattateci a:

#### **Produttore/Importatore**

MISURA Store s.r.o., ID: CZ264 03 714 www.misura.shop info@misura.shop



O @misura\_shop



Non siamo responsabili per eventuali errori tipografici.