



MISURA

MA05



VODNIK ZA UPORABNIKE

SLOVENŠČINA

Držalo za brezžično polnjenje mobilnega telefona

NAVODILA ZA UPORABO

- 1.** Pred uporabo MISURA MA05 držala za mobilne naprave, vključite kabel prek priključka USB-C na vmesnik za polnjenje (na primer: avtomobilski cigaretni vžigalnik ali vmesnik USB za polnjenje v avtomobilu).
- 2.** Držalo za mobilni telefon pritrdite na rešetko zračnika, armaturno ploščo ali steklo avtomobila z enim od priloženih nosilcev (držalo za mobilni telefon lahko pritrdite tudi na katero koli gladko površino, na primer mizo, z majhnim kovinskim stojalom z dvostranskim trakom).
- 3.** Ko je držalo mobilnega telefona MISURA MA05 priključen na napajanje 5-12 V/DC, zasveti modri indikator. Ko boste pritisnili na sredini hrbtne strani mobilnega telefona ob prisesek držala za mobilni telefon, bo notranja mikrozračna črpalka samodejno začela ustvarjati podtlak. Ta povzroči, da se telefon trdno vpne v držalo MISURA MA05 in začne z brezžičnim polnjenjem.
- 4.** Pri odstranjevanju telefona, pritisnite in držite sesalno stikalo na strani držala za telefon. Telefon se bo sprostil in lahko ga odstranite.
- 5.** Držalo za mobilni telefon MISURA MA05 ima vgrajeno mikro litijevo baterijo, na katero lahko pritrdite mobilni telefon brez priključitve kabla. V tem primeru se brezžično polnjenje ne bo pričelo (vgrajena baterija ne podpira funkcije brezžičnega polnjenja).

INDIKACIJA NOTRANJEGA STANJA BATERIJE

Vgrajeni indikator prikazuje stopnjo napolnjenosti baterije:


- Modra lučka štirikrat neprekinjeno utripa, kar kaže na popolnoma napolnjeno baterijo izdelka (enakovredno 4 vrsticam energije).
- Modra lučka neprekinjeno utripa trikrat, kar označuje srednje napolnjeno baterijo izdelka (enakovredno 3 vrsticam energije)
- Modra lučka neprekinjeno utripa 2x, kar označuje nizko napolnjenost baterije izdelka (enakovredno 2 vrsticam enegije).
- Modra lučka neprekinjeno utripa 1x, kar označuje skoraj izpraznjeno baterijo izdelka (enakovredno 1 vrstici energije).



OPIS IZDELKA

1. Držalo za mobilni telefon MISURA MA05 uporablja načelo električne vakuumske adsorpcije.
2. Držalo za mobilni telefon je opremljeno z inteligentnim čipom za zaznavanje ravni vakuuma. Ta se samodejno aktivira, ko telefon položite na privesek držala za mobilni telefon. Notranja naprava za zaznavanje vakuuma v realnem času zaznava jakost vakuuma. Ko je tlak nižji od nastavljene vrednosti, se zračna črpalka takoj znova zažene, da zagotovi zadosten tlak dolgotrajne adsorpcije zraka. S tem je zagotovljena stalna in stabilna vrednost vakuumskega tlaka.
3. Držalo za mobilni telefon MISURA MA05 ima vgrajeno funkcijo hitrega brezžičnega polnjenja. Podpira brezžično polnjenje mobilnih telefonov in drugih naprav, ki so skladne s standardom WPC Qi, na primer serije Apple in serije Android.

Podtlak
-60 kPa



POZOR

- 1.** Za napajanje tega izdelka je priporočljivo uporabiti adapter QCQ3.0 ali novejši.
- 2.** Izdelek zaščitite pred ognjem in padcem.
- 3.** Na kontaktni površini za polnjenje na zadnji strani mobilnega telefona ne sme biti kovinskih snovi, kot so kovinski obročki, neenakomerni zaščitni pokrovi itd.
- 4.** Brezžičnega polnilnika ne uporabljajte v okolju z visoko temperaturo ali vlažnostjo.
- 5.** Redno čistite površino za dotik na držalu, da se lahko telefon popolnoma pritrdi na držalo za mobilni telefon.
- 6.** Podjetje ne prevzema nobene odgovornosti za poškodbe ali vzdrževanje, če pride do poškodb naprave ali tega izdelka zaradi nepravilne uporabe, samovoljnega razstavljanja ali neupoštevanja teh navodil za uporabo.

PARAMETRI

Glavni material: Glavni material: visokokakovostna aluminijeva zlitina + PC + silikon Podprti modeli: (nosilec za mobilni telefon MISURA MA05 ne podpira materialov, ki dihajo v ohišju ali neenakomernih ohišij za mobilne telefone).

Vmesnik za polnjenje: Tip C

Kapaciteta baterije: C05: 90 mA (vgrajena baterija deluje samo za zračno črpalko)

Vhodna napetost: 5V/9V/12V+5% (lahko podpira QC, PD protokolni adapter)

Tok polnjenja: 2A

Moč brezžičnega polnjenja: 5W/7,5W/10W/15W (združljiva za nazaj)

Učinkovitost pretvorbe: > 73 %



Izdelek je opremljen z zaščito pred pregrevanjem, ki samodejno ustavi polnjenje, če je temperatura med polnjenjem višja od 60°.

Izdelek je opremljen z nadtokovno zaščito, ki samodejno ustavi polnjenje, če je izhodni tok med polnjenjem večji od 2,5 A, da se prepreči poškodba polnilnika.

Standard za polnjenje: Qi protokol brezžičnega polnjenja

Podtlak: Podtlak: MIN -20kPa ~ MAX -40kPa Velikost izdelka: 60×60×85mm


Teža izdelka: 97 g



Hvala za vaš nakup.
Prosimo, da nas kontaktirate na:

Proizvajalec/uvoznik

MISURA Store s.r.o.,
ID: CZ264 03 714
www.misura.shop
info@misura.shop



Za morebitne tipkarske napake ne odgovarjamo.